

## Multi

## Box

- Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare
- Se fria digitala kanaler på alla TV
- 3 inbyggda modulatorer
- Automatisk installation
- NICAM stereo
- 12-voltsdrift
- Mycket låg effektförbrukning



alla TV-apparater...



**A2B Electronics AB**  
P.O. Box 14  
SE-591 21 Motala Sweden  
Nat: +46 141-22 91 00  
Fax: +46 141-22 91 01  
E-mail: [market@a2b.se](mailto:market@a2b.se)  
Hemsida: [www.a2b.se](http://www.a2b.se), [www.multibox.se](http://www.multibox.se)



# Multi

# Box

### 3 x DVB-T TERRESTRIELL MOTTAGARE

Frekvensområde	47-860 MHz
Kontakt	Typ IEC hona, 75 ohm
Innivåområde	32 - 77dBuV
Bandbredd	8 MHz

### MPEG DECODER - VIDEO

Standarder	PAL
Bildgeometri	Letterbox, Pan/Scan,
Teletext	Insättning på VBI
Programtextning	Teletext eller DVB subtitling

### Utgång

3 modulatorer	
Videostandard	PAL
Ljudstandard	FM-mono, NICAM stereo
Utkanal	VHF (E5- S23) Förinställt: S11 (SVT1) S13 (SVT2) S16 (TV4)
Utnivå	typ. 80 dBuV, fast

Genomföring av digitala signaler	UHF 470-860 MHz
Inbyggd antennförstärkare	5 dB
RF utgång	Type IEC, 75 ohm

### ÖVRIGT

Matningsspänning	12 VDC (9-16 V)
Effektförbrukning	Typ. 12 W
Mått	180x190x26 mm (exklusive kontakter)
Vikt	approx. 660 g
Driftstemperatur	-20 till +45°C



Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående varning



**A2B Electronics AB**  
P.O. Box 14  
SE-591 21 Motala Sweden  
Nat: +46 141-22 91 00  
Fax: +46 141-22 91 01  
E-mail: [market@a2b.se](mailto:market@a2b.se)  
Hemsida: [www.a2b.se](http://www.a2b.se), [www.multibox.se](http://www.multibox.se)



TV - för dig